

Funk-Rauchwarnmelder 3er Set

Artikel-Nr.: 131408A2
PRODUKTEIGENSCHAFTEN



- Optischer Streulicht-Rauchwarnmelder mit VdS-Zertifizierung und Q-Label
- Wartungsfrei dank 10 Jahren Batterielebensdauer
- Funk-Rauchwarnmelder mit HomeMatic Protokoll und mit AES-128 Security
- Vernetzung von bis zu 40 HomeMatic Funk-Rauchwarnmeldern möglich
- LED-Notbeleuchtung bei Alarmauslösung
- Erweiterter Insektenschutz durch Metallnetz um die Rauchkammer
- Einfache Montage durch mitgelieferte Schrauben und Dübel
- Großer, leicht bedienbarer Taster für Funktionstest und Stummschaltfunktion
- Selbsttest- und Batterieüberwachungsfunktion

Hinweis: Das Gerät kann ausschließlich in Gruppen mit Rauchwarnmeldern des gleichen Typs (HM-Sec-SD-2 Art.-Nr. 131408) und nicht in einer Gruppe mit anderen Rauchwarnmeldern (z. B. HM-Sec-SD Art.-Nr. 76676 bzw. 83813) genutzt werden.

TECHNISCHE DATEN (pro Gerät)

Versorgungsspannung:	Fest verbaute 3 V Lithium-Batterien
Batterielebensdauer:	> 10 Jahre (typ.)
Schutzart:	IP20
Umgebungstemperatur:	5 bis 30 °C
Typ. Funk-Freifeldreichweite:	300 m
Funkfrequenz:	868,3 MHz
Melderart:	Streulichtmelder
Alarmausgabe:	Piezo-Signalgeber (> 85 dB im 3 m Abstand), LED, Funk
Anzeige:	Duo-Status-LED
Prüfzeichen:	CE, VdS, Q-Label
Abmessungen (D x H):	115 x 45 mm
Gewicht:	146 g (inkl. Batterien)

LOGISTISCHE DATEN

Artikelnummer:	131408A2
EAN-Code:	4047976134083
Kurzbezeichnung:	HM-Sec-SD-2, 3er Set
Verpackungseinheit:	12
Maße Verpackung:	187 x 184 x 147 mm
Gesamtgewicht:	758,0 g

LIEFERUMFANG

3x Funk-Rauchwarnmelder (mit fest verbauten 3 V Lithium-Batterien)
 Montagematerial (Montageschraube und Dübel)
 Bedienungsanleitung in DE und EN